

關閉TVI 1080P攝影機smart focus功能

請點選攝影機所在之單一頻道下方的PTZ Control



跳出PTZ控制選項後，點擊 [光圈+] 進入功能選單



※[光圈+]在此為確認鍵

使用滑鼠點選左方「▲▼◀▶」可移動游標，選擇欲設定功能後請按 [光圈+] 進入設定選項。

欲關閉SMART FOCUS功能，請選擇「回復原廠預設值」功能，待設定回復後選擇退出即可。